

การอ่านบัตรประจำตัวประชาชนรุ่น JC3 (Version 0004) ด้วย PassIDform

28 เม.ย. 2565

JC3_Update_for_PassIDform_R220428.odt

ในชุดซอฟต์แวร์ PassIDform นี้ได้มีการปรับปรุงไฟล์ RDPnIDLib.dll ให้เป็นรุ่นใหม่ 2.21.7a.01 ที่รองรับการอ่านบัตรประชาชนรุ่น JC3 ได้แล้ว

PassIDform

วิธีทำให้โปรแกรม PassIDform ที่ใช้งานอยู่สามารถอ่านบัตร JC3 ได้ ทำได้ 2 วิธี คือ หนึ่ง เปลี่ยนไฟล์ DLL กับ สอง ติดตั้งโปรแกรมใหม่ (อาจต้องใช้สิทธิ์ Admin ในการทำ)

- วิธีที่ 1 เปลี่ยนไฟล์ DLL
 - ให้ทดสอบก่อนว่าโปรแกรม PassIDform ยังคงทำงานได้ตามปกติ
 - ปิดโปรแกรม PassIDform
 - ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ของโปรแกรม PassIDform ซึ่งปกติจะอยู่ที่ C:\PassIDform
 - เปลี่ยนชื่อไฟล์ RDPnIDLib.dll ในโฟลเดอร์นั้นเป็นชื่ออื่นก่อน เช่น RDNIDLib_Org.dll
 - Copy ไฟล์ RDPnIDLib.dll รุ่น 2.21.7a.01 ที่อยู่ในชุดซอฟต์แวร์ใหม่นี้ ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ของโปรแกรม PassIDform แทนไฟล์เดิม
 - ทดสอบเรียกใช้งานโปรแกรม PassIDform
 - คลิกปุ่มรูปตัว i เพื่อตรวจสอบรุ่นของ DLL ในหน้าจอ About (DLL Info)
- วิธีที่ 2 ติดตั้งโปรแกรมใหม่
 - ให้ทดสอบก่อนว่าโปรแกรม PassIDform ยังคงทำงานได้ตามปกติ
 - ปิดโปรแกรม PassIDform
 - สั่งถอนการติดตั้งโปรแกรม PassIDform
 - ติดตั้งโปรแกรม PassIDform
 - ทดสอบเรียกใช้งานโปรแกรม PassIDform
 - คลิกปุ่มรูปตัว i เพื่อตรวจสอบรุ่นของ DLL ในหน้าจอ About (DLL Info)